

# 模擬遮断器

Simulated Circuit Breaker

TYPE-DCB03-L33B



保護継電器の動作試験において、高圧遮断器 (CB) の代わりに接続します。トリップやクローズの動作試験を効率よく行うための模擬遮断器です。

動作時間の設定の他、トリップ電流を流す機能があります。また、遮断器接点出力付きとなっております。

型 式	DCB03-L33B
回 路 数	3回路
動作電流	0A, 1A, 3A (TRIP側)
電 源	DC110V
そ の 他	TRIP CLOSE (設定時間変更可能)
寸 法	290W × 220H × 280D
重 量	10kg (携帯可能)

多回路式模擬遮断器 (多回路式はパネル配置が異なります)  
1回路用 ~ 30回路まで実績有り (お問い合わせください)

回 路 数	10回路	20回路	25回路
型 式	DCB-10LT	DCB-20LT	DCB-25LT
寸 法	370W × 320H × 440D	600W × 320H × 440D	600W × 320H × 440D
重 量	20kg	28kg	35kg

 一光電機株式会社

香川県高松市香南町由佐2082  
Tel 087-879-8666 Fax 087-879-8680  
E-Mail: sale@ikko-e.co.jp